

# Huawei 02315285 Φύλλο δεδομένων



## Huawei SFP-GE-LX-SM1310-BIDI Optical Transceiver, eSFP, GE, BIDI Μονάδα μίας λειτουργίας (TX1310/RX1490, 10km, LC)

### 02315285

02315285 - Γνήσιο Huawei SFP-GE-LX-SM1310-BIDI Optical Transceiver, eSFP, GE, BIDI Μονάδα μονής λειτουργίας (TX1310/RX1490, 10km, LC)

### Βασικές πληροφορίες

- Όνομα μονάδας: SFP-GE-LX-SM1310-BIDI
- Αριθμός Ανταλλακτικού: 02315285
- Μοντέλο: SFP-GE-LX-SM1310-BIDI
- Παράγοντας μορφής: eSFP
- Πρότυπο εφαρμογής: 1000BASE-BX10
- Τύπος βύσματος: LC
- Τύπος οπτικής ίνας: SMF
- Θερμοκρασία θήκης εργασίας [°C(°F)]: 0°C έως 70°C (32°F έως 158°F)
- Ρυθμός μετάδοσης [bit/s]: 1 Gbit/s
- Απόσταση μετάδοσης στόχου [km]: Fiber μονής λειτουργίας: 10 km

### Οπτικά χαρακτηριστικά πομπού

- Κεντρικό μήκος κύματος [nm]:
  - 1490 nm (RX)
  - 1310 nm (TX)
- Μέγιστη οπτική ισχύς Tx [dBm]: -3,0 dBm

- Ελάχιστη οπτική ισχύς Tx [dBm]: -9,0 dBm
- Ελάχιστος λόγος απόσβεσης [dB]: 6 dB

### **Οπτικά Χαρακτηριστικά Δέκτη**

- Ευαισθησία Rx [dBm]: -19,5 dBm
- Ισχύς υπερφόρτωσης [dBm]: -3,0 dBm

### **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**

- Αυτή η μονάδα υποστηρίζει τη λειτουργία διπλής κατεύθυνσης μιας ίνας.
- Οι οπτικές μονάδες αμφίδρομης ίνας (BIDI) πρέπει να χρησιμοποιούνται σε ζεύγη. Για παράδειγμα, το SFP-GE-LX-SM1310-BIDI πρέπει να χρησιμοποιείται με το SFP-GE-LX-SM1490-BIDI.

[Αγοράστε τώρα](#)