

Cisco GLC-LX-SM-RGD Φύλλο δεδομένων



Cisco GLC-LX-SM-RGD 1000BASE-LX/LH μεγάλο μήκος κύματος; τραχύς

GLC-LX-SM-RGD

Το βιομηχανικό πρότυπο Cisco Small Form-Factor Pluggable (SFP) Gigabit Interface Converter συνδέει τους διακόπτες και τους δρομολογητές σας στο δίκτυο. Η συσκευή εισόδου/εξόδου με δυνατότητα εναλλαγής σύνδεσης συνδέεται σε μια θύρα ή υποδοχή Gigabit Ethernet. Τα οπτικά και χάλκινα μοντέλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων Cisco και να αναμειχθούν σε συνδυασμούς 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-LX/LH, 1000BASE-EX, 1000BASE-ZX ή 1000BASE-D/UX1 βάση λιμάνι προς λιμάνι.

Χαρακτηριστικά και οφέλη

- Δυνατότητα εναλλαγής για τη μεγιστοποίηση του χρόνου λειτουργίας και την απλοποίηση της δυνατότητας συντήρησης
- Ευελιξία επιλογής μέσων και διεπαφής ανά θύρα, ώστε να μπορείτε να "πληρώνετε όσο συμπληρώσετε"
- Στιβαρός σχεδιασμός για αυξημένη αξιοπιστία
- Υποστηρίζει τη δυνατότητα Digital Optical Monitoring (DOM).

1000BASE-LX/LH SFP τόσο για πολυλειτουργικές όσο και για ίνες απλής λειτουργίας

Το 1000BASE-LX/LH SFP, συμβατό με το πρότυπο IEEE 802.3z 1000BASE-LX, λειτουργεί σε τυπικές

εκτάσεις σύνδεσης οπτικών ινών απλής λειτουργίας έως και 10 km και έως 550 m σε οποιοσδήποτε πολυτροπικές ίνες. Όταν χρησιμοποιείται σε παλαιού τύπου πολυτροπική ίνα, ο πομπός θα πρέπει να συνδέεται μέσω ενός καλωδίου επιδιόρθωσης ρύθμισης λειτουργίας.

Προδιαγραφές

- Αριθμός προϊόντος: GLC-LX-SM-RGD
- Περιγραφή προϊόντος: 1000BASE-LX/LH μεγάλο μήκος κύματος. τραχύς
- Υποδοχή: Διπλή υποδοχή LC/PC
- Μήκος κύματος: 1310 nm
- Ίνα: MMF, SMF

- Απόσταση λειτουργίας:
 - 550 μέτρα (1.804 πόδια) @ OM1

 - 550 μέτρα (1.804 πόδια) @ OM2
 - 10.000 μέτρα (32.821 πόδια) @ SMF
- Εύρος ισχύος μετάδοσης (dBm): -3 έως -9,5
- Εύρος ισχύος δέκτη (dBm): -3 έως -20
- Εύρος μηκών κύματος (nm): 1270 έως 1355
- Διαστάσεις: (Υ x Π x Β): 8,5 x 13,4 x 56,5 mm
- Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: Εύρος βιομηχανικής θερμοκρασίας (IND): -40 έως 85°C (-40 έως 185°F)
- Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης: -40 έως 85°C (-40 έως 185°F)

- DOM: Ναι

Υποστήριξη πλατφόρμας

- Συσκευές σειράς ASA5500
- Δρομολογητές σειράς ASR 901 και 903
- Δρομολογητές σειράς ASR 1000, 9000 και 9000v
- Catalyst Express 500 και Express 520
- Catalyst 2350 και 2360 Series
- Catalyst 2900, 2940, 2950, 2960, 2960-Plus, 2960-C, 2960-S, 2960-SF, 2960-X Series
- Catalyst 2970 και 2975 Series
- Catalyst 3000 και 3100 Blade Switches
- Catalyst 3500XL Series
- Catalyst 3550, 3560, 3560-C, 3560-E, 3560-X Series
- Catalyst 3750-E Series, 3750 Metro, 3750-X Series
- Catalyst 3850 Series
- Catalyst 4500 και 4500-X Series
- Catalyst 4900 Series
- Catalyst 6000 Series
- Catalyst 6800 Series
- Cisco 1941 Series Router
- Cisco 2600, 2800, 2900 Series Router
- Cisco 3200, 3600, 3700 Series Router
- Cisco 4400 Series Router
- Ελεγκτής ασύρματου LAN της σειράς Cisco 5700
- Cisco 6400 Universal Access Router
- Σειρά Cisco uBR7200
- Cisco 7200, 7300, 7500 και 7600 Series Routers
- Cisco 10000 και uBR 10000 Series Routers
- Δρομολογητής Διαδικτύου Cisco 10700 Series
- Cisco 12000 Series Router
- Cisco 2000 Connected Grid Router Series
- Cisco 2500 Connected Grid Switch Series
- Σειρά Cisco IE2000 και IE2000U
- Σειρά Cisco IE3010
- Cisco MDS 9000
- Cisco ME 2400
- Cisco ME 2600X
- Cisco ME 3400
- Cisco ME 3600X και ME 3800X
- Cisco ME 4600 και ME 4900 Series

- Cisco ME 6500 Series
- Κινητός ασύρματος δρομολογητής Cisco MWR 2941
- Σειρά δρομολογητών CRS
- CSS 11500 Series
- Cisco RF Gateway Series
- Συσκευές NAM 2200 Series
- Σειρά Nexus 2000, 3000, 4000, 5000, 7000, 9000, 9300, 9500 (modular)

[Αγοράστε τώρα](#)