

Cisco AIR-ANT5135DW-R Φύλλο δεδομένων



Cisco AIR-ANT5135DW-R Aironet Λευκή 3,5-dBi Αρθρωτή Διπολική Κεραία

AIR-ANT5135DW-R

Cisco AIR-ANT5135DW-R Aironet Λευκή 3,5-dBi Αρθρωτή Διπολική Κεραία

Αυτό το έγγραφο περιγράφει τις προδιαγραφές και περιγράφει την αρθρωτή διπολική κεραία Cisco Aironet 3,5-dBi AIR-ANT5135DW-R. Η κεραία λειτουργεί στη ζώνη συχνοτήτων των 5 GHz και έχει σχεδιαστεί για χρήση με προϊόντα ραδιοφώνου Cisco Aironet 5 GHz που χρησιμοποιούν υποδοχή RP-TNC.

Τεχνικές προδιαγραφές

- Τύπος κεραίας: Δίπολο
- Εύρος συχνοτήτων λειτουργίας: 5150 – 5850 MHz
- Ονομαστική σύνθετη αντίσταση εισόδου: 50 Ohms
- Εύρος ζώνης 2:1 VSWR: 5150 – 5850 MHz
- Απολαβή: 3,5 dBi
- Πόλωση: Γραμμική, κάθετη
- E-plane 3-dB πλάτος δέσμης: 40 μοίρες
- Εύρος δέσμης επιπέδου H 3-dB: Πανκατευθυντικό
- Τύπος βύσματος: P-TNC βύσμα
- Μήκος: 5,3 ίντσες (13,4 εκ.)
- Μήκος Radome: 3,4 ίντσες (8,6 cm)
- Πλάτος: 0,62 ίντσες (1,5 cm)
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -22°F – 158°F (-30°C – 70°C)
- Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40°F – 185°F (-40°C – 85°C)
- Περιβάλλον: Εσωτερικός χώρος, γραφείο

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το Cisco AIR-ANT5135DW-R, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Cisco:

<https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/antenna/installation/guide/5135dw.html>

[Αγοράστε τώρα](#)